

TL-R1620Sdc

JBOD Schnittstelle	SAS
Laufwerk Schacht	16 x 3,5-Zoll Das System wird ohne HDD geliefert. Für die HDD-Kompatibilitätsliste besuchen Sie bitte https://www.qnap.com/compatibility/
Laufwerk Kompatibilität	3,5-Zoll-Einschübe: 3,5-Zoll SAS 12Gb/s, 6Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SAS 12Gb/s, 6Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SAS 12Gb/s, 6Gb/s Solid State Festplattenlaufwerke Sie können nur einen Festplattentyp (HDD oder SSD) in einer RAID-Gruppe verwenden. Die Kombination verschiedener Festplattentypen in einer RAID-Gruppe wird nicht unterstützt.
Hot-Swap-fähig	Yes
Formfaktor	3U Rackmontage
Host-Schnittstelle	3 x 12Gb/s SAS 3.0 Breitbandports (4-Weit-Port) Mini-SAS HD (SFF-8644) für jeden Controller
LED-Anzeigen	HDD 1-16, Status, Stromversorgung, Lüfter, Temperatur, SAS Anschlussstatus
Tasten	Ein/Aus, OLED
Abmessungen (HxBxT)	131,3 × 482,2 × 425,3 mm Mit Ausnahme des Ohrhakens und des hervorstehenden Teils des Netzteils.
Gewicht (netto)	15.07 kg
Gewicht (brutto)	17.84 kg
Betriebstemperatur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Speicher Temperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5~95 % RH nicht kondensierend, Nasskugel: 27°C (80,6°F)
Stromversorgungseinheit	550W(x2), 100-240V

Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	212.24 W Getestet mit vollständig bestückten Laufwerken.
Lüfter	3 x 80mm, 12VDC
Systemwarnung	Summer
QES	Yes
Windows	Yes
Unterstützt JBOD Kaskadierung	Yes
Unterstützt die Erweiterung von NAS Pool	Yes
Unterstützt Multi-Pfad	Yes
Dual-Controller Design (HA)	Yes
Standardgarantie	5
Management	Verwaltet über NAS QES OS und JBOD Manager für Windows

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.
Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.
QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.
Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.