

# Akku-Rührgerät

## UT002G

40V max. • Ø240 mm • 1,5-13 mm

**Leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Farben und Putz**

Besonders leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz. Der Doppel-D-Griff ermöglicht ein einfaches manövrieren und einen festen Halt. Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 240 mm. Mit Zahnkranzbohrfutter 1,5-13 mm. Eine Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung.



### Technische Details

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Akkusystem XGT                         | ✓                               |
| Akkuspannung                           | 40 V                            |
| Akkutyp                                | Li-ion                          |
| Bürstenloser Motor                     | ✓                               |
| Leerlaufdrehzahl                       | 0 - 500 / 920 min <sup>-1</sup> |
| Bohrfutterspannweite                   | 1,5 - 13 mm                     |
| Max. Rührkorbdurchmesser               | 240 mm                          |
| Vibration                              | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>          |
| K-Wert Vibration                       | 1,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 92 dB(A)                        |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )    | 81 dB(A)                        |
| K-Wert Geräusch                        | 3 dB(A)                         |
| Produktabmessung (L x B x H)           | 363 x 458 x 235 mm              |
| Gewicht inkl. Akku                     | 5,8 - 7,2 kg                    |

### Spezifikationen

- Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Variable Geschwindigkeitseinstellung



# Weitere Informationen

## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

