

## TR-004

| | |
|---|---|
| JBOD Schnittstelle | USB |
| Hauptchip | Mikroprozessor mit Hardware-RAID |
| Laufwerk Schacht | 4 x 3,5-Zoll<br><br>Das System wird ohne HDD geliefert.<br>Für die HDD-Kompatibilitätsliste besuchen Sie bitte<br>https://www.qnap.com/compatibility/ |
| Laufwerk Kompatibilität | 3,5-Zoll-SATA 3Gb/s Steckplatz (unterstützt SATA 6Gb/s Festplattenlaufwerke mit Abwärtskompatibilität, Leistung auf 3Gb/s begrenzt)<br>2,5-Zoll-SATA 3Gb/s Steckplatz (unterstützt SATA 6Gb/s Festplattenlaufwerke mit Abwärtskompatibilität, Leistung auf 3Gb/s begrenzt)<br>2,5-Zoll-SATA 3Gb/s Steckplatz (unterstützt SATA 6Gb/s Solid-State-Festplattenlaufwerke mit Abwärtskompatibilität, Leistung auf 3Gb/s begrenzt)<br><br>Sie können nur einen Festplattentyp (HDD oder SSD) in einer RAID-Gruppe verwenden. Die Kombination verschiedener Festplattentypen in einer RAID-Gruppe wird nicht unterstützt.<br><br>TR-004 unterstützt nicht den QDA-A2AR/ QDA-A2MAR. |
| Hot-Swap-fähig | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 Port | 1 x Typ-C USB 3.2 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1) |
| Formfaktor | Tower |
| Abmessungen (HxBxT) | 168,5 × 160,2 × 219 mm<br><br>Abmessungen ohne Fußpolster (Fußpolster kann je nach Modell bis zu 30mm / 1,18 Zoll hoch sein) |
| Gewicht (netto) | 3.18 kg |
| Gewicht (brutto) | 3.18 kg |
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Speicher Temperatur | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5~95 % RH nicht kondensierend, Nasskugel: 27°C (80,6°F) |
| Stromversorgungseinheit | Mindestens 60W Adapter (12VDC), 100-240VAC |

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch: HDD Ruhezustand | 4.17 W |
| Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch | 18.21 W<br>Getestet mit vollständig bestückten Laufwerken. |
| Lüfter | 1 x 120mm, 12VDC |
| Systemwarnung | Summer |
| Kensington Sicherheit Schloss | Yes |
| QTS / QuTS hero | Yes |
| Windows | Yes |
| Ubuntu | Yes |
| Mac | Yes |
| Verwendung als Hardware RAID (DAS) | Yes |
| Standardgarantie | 2 |
| RAID 10 | Yes |
| RAID 5+ Spare | Yes |
| RAID 5 | Yes |
| RAID 1 | Yes |
| RAID 0 | Yes |
| JBOD | Yes |
| Single Platte | Yes |

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.
Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.
QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.
Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.