

TL-D800S

JBOD Schnittstelle	SATA
Laufwerk Schacht	8 x 3,5-Zoll Das System wird ohne HDD geliefert. Für die HDD-Kompatibilitätsliste besuchen Sie bitte https://www.qnap.com/compatibility/
Laufwerk Kompatibilität	3,5-Zoll-Einschübe: 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Solid State Festplattenlaufwerke Sie können nur einen Festplattentyp (HDD oder SSD) in einer RAID-Gruppe verwenden. Die Kombination verschiedener Festplattentypen in einer RAID-Gruppe wird nicht unterstützt.
Hot-Swap-fähig	Yes
Formfaktor	Tower
Host-Schnittstelle	2 x SFF-8088
LED-Anzeigen	HDD 1-8, Status, Verbindung, Lüfterfehler
LCD-Anzeige/ Taste	Yes ENTER: Für zukünftige Verwendung reserviert. Diese Taste hat derzeit keine Funktion bei diesem Modell.
Tasten	Netzschalter, Eingabe, Auswahl
Abmessungen (HxBxT)	188,2 × 329,3 × 279,6 mm Abmessungen ohne Fußpolster (Fußpolster kann je nach Modell bis zu 30mm / 1,18 Zoll hoch sein)
Gewicht (netto)	8.13 kg
Gewicht (brutto)	8.4 kg
Betriebstemperatur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Speicher Temperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5~95 % RH nicht kondensierend, Nasskugel: 27°C (80,6°F)

Stromversorgungseinheit	250W PSU, 100~240V
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	51.606 W Getestet voll bestückt mit Seagate ST6000NM0024 Festplatten.
Lüftermodus Switch	Yes (Auto, hoch, mittel, niedrig)
Lüfter	2 x 120mm, 12VDC
Systemwarnung	Summer
Kensington Sicherheit Schloss	Yes
QTS / QuTS hero	Yes
Windows	Yes
Ubuntu	Yes
Standardgarantie	2

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.
Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.
QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.
Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.