



Holen Sie sich beidseitigen Druck,[1] intelligente Mobilitätslösungen[2,5] und die bewährte Qualität von HP.

Ein hochproduktiver kompakter Monolaserdrucker mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse[1] und der zeitsparenden HP Smart App.[2,3] Zählen Sie auf zuverlässige, sorgenfreie Verbindungen[4,5] und die bewährte Qualität von HP.



Schnelles und intelligentes Arbeiten.

Mehrseitige Dokumente sind im Handumdrehen gedruckt – mit dem schnellsten beidseitigen Druck in dieser Klasse.[1]

Produktiv bleiben – überall

Profitieren Sie von Scans in hoher Qualität und leiten Sie Dokumente an Dropbox, Google Drive, E-Mail oder die Cloud weiter – nahezu von überall mit der HP Smart App.[2]

Einfach einzurichten und benutzerfreundlich

Die einfache Schritt-für-Schritt-Einrichtung ermöglicht einen schnellen Einstieg. Laden Sie die HP Smart App herunter, stellen Sie eine Netzwerkverbindung her und teilen Sie Ihren Drucker mit allen Ihren Geräten.[2]

Funktionsumfang

Schnellster beidseitiger Druck in seiner Klasse [1]

Kompakte Größe. Große Leistung.

Eine zuverlässige Verbindung [4]

Einfaches Setup [2]

Fantastisch - du kannst jetzt auf deinem Smartphone scannen [2]

Drucken ist jetzt noch produktiver [2]



Technische Daten

Druckqualität schwarzweiß (optimal)	Bis zu 600 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)	Bis zu 29 Seiten/Min.
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, Letter)	Bis zu 30 Seiten/Min.
Geschwindigkeit	Bis zu 29 Seiten/Min. (Schwarz)
Funktionen	Drucken
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)
Druckleistung (monatlich, A4)	Bis zu 20.000
Druckleistung (monatlich, Letter)	Up to 20.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Automatischer Duplexdruck, HP Auto-On/Auto-Off[1], HP Smart App[2][2,3]
Technologie mit Energieeinsparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
Ersatzkassetten	HP 135A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350A (~1100); HP 135X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche, W1350X (~2400)[6]
Verbrauchsmaterialmerkmal	HP JetIntelligence Druckpatrone
Konnektivität, Standard	1 Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerk; 1 Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); WLAN 802.11b/g/n, Dual-Band 2,4 GHz/5 GHz
Netzwerkfunktionen	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integriert
Wireless-Funktionalität	1 Wi-Fi 802.11b/g/n integriert
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™; HP Smart App; Mopria™-zertifiziert; Drucken über Wi-Fi® Direct
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Mitgelieferte Software	Keine CD mitgeliefert; Herunterzuladende Software von http://www.hp.com oder http://www.123.hp.com
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux (Keine Unterstützung für Windows® XP (64-Bit) und Windows Vista® (64-Bit). Softwarekomplettlösung nur ab Windows 7 verfügbar; Für Windows Server 2008 R2 64 Bit, 2012 64 Bit, 2012 R2 64 Bit und 2016 64 Bit wird nur der Druckertreiber installiert. Das Betriebssystem Windows RT für Tablets (32-Bit und 64-Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das RT-Betriebssystem integriert ist; Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.)
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Quecksilberfrei
ENERGY-STAR-zertifiziert	Ja
Umweltzeichen	ENERGY STAR®-zertifiziert
Entspricht dem Blauen Engel	Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Mindestabmessungen (B x T x H)	355 x 279,5 x 205 mm
Mindestabmessungen (B x T x H)	13.98 x 11 x 8.07 in
Gewicht	5,6 kg
Gewicht	12.35 lb
Energieverbrauch	420 Watt (beim Drucken), 2,0 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,5 Watt (Ruhemodus), 0,5 Watt (automatisch ausgeschaltet/Wake on USB, bei Lieferung deaktiviert), 0,04 Watt (automatisch ausgeschaltet/manuell eingeschaltet), 0,04 Watt (manuell ausgeschaltet) (Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.)
Netzteiltyp	Intern
Lieferumfang	HP LaserJet Pro M209dw Drucker; HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (ca. 700 Seiten); Staubschutz; Referenzhandbuch, Installationsposter, Garantieinformationen und -Flyer in bestimmten Ländern; Netzkabel[1]
Herstellergarantie	1 Jahr beschränkte Garantie

Als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Keine als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Fußnoten für Text

[1] Im Vergleich zu Schwarzweiß-Laserdruckern derselben Klasse, die im Verkauf weniger als 220 EUR/210 USD kosten und MFPs, die im Verkauf weniger als 320 EUR/310 USD kosten, alle mit einem veröffentlichten monatlichen Druckvolumen von maximal 20.000 Seiten. Von HP in Auftrag gegebene BuyersLab Studie von September 2020, basierend auf einer Untersuchung öffentlich verfügbarer Informationen zu veröffentlichten OEM-Spezifikationen (Stand: 01.09.2020). Marktanteil laut IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q2 für Nordamerika und EMEA. Weitere Informationen finden Sie unter: www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex.

[2] Erfordert den Download der HP Smart App. Details zu den lokalen Druckanforderungen finden Sie unter <https://123.hp.com/de/de/>. Einige Funktionen/Software-Komponenten sind nur in englischer Sprache verfügbar und unterscheiden sich je nachdem, ob es sich um Desktop- oder mobile Anwendungen handelt. Internetzugang ist erforderlich und muss separat erworben werden. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein HP Konto erforderlich. Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme ist in den App Stores verfügbar. Die Faxfunktionen dienen nur zum Senden eines Faxes; möglicherweise ist ein zusätzlicher Kauf erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.hpsmart.com/de/de/mobile-fax>.

[3] Basierend auf internen Tests von HP. Durchschnittliche Zeitschätzung basierend auf: 1) heruntergeladener HP Smart App auf dem mobilen Gerät oder Desktop-PC, 2) Einrichten der Shortcuts, 3) Scan-Jobs, denen mindestens 2-3 Aufgaben zugeordnet sind (Scannen an E-Mail, Speichern und Umbenennen, Speichern in der Cloud usw.). Vergleich der durchschnittlichen Zeitspanne basierend auf der Verwendung von Drucker- und Desktop-Scansoftware zur Erledigung ähnlicher Scanaufgaben. Erfordert den Download der HP Smart App und einen kompatiblen HP Drucker. Details zu den lokalen Druckanforderungen finden Sie unter <https://123.hp.com/de/de/>.

[4] WLAN-Betrieb ist nur im 2,4-GHz- und 5,0-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <https://123.hp.com/de/de/>. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Unterstützt 5,0 GHz und 2,4 GHz unter Verwendung von bis zu 12 nicht überlappenden Kanälen gegenüber nur 3 nicht überlappenden Kanälen für 2,4 GHz. Unterstützt das 5,0-GHz-Band mit bis zu 150 Mbit/s gegenüber dem 2,4-GHz-Band mit bis zu 72,2 Mbit/s. Internetzugang ist erforderlich und muss separat erworben werden.

[5] Wireless-Funktionen sind nur bei ausgewählten Modellen verfügbar.

Fußnoten für technische Daten

[1] Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkarte unter <http://www.hp.com/go/toneryield>. Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann jenach gedruckten Bildern und anderen Faktoren deutlich abweichen.

[2] HP Auto-On/Auto-Off-Technologie ist nach Drucker und Einstellungen verfügbar; möglicherweise ist ein Firmware-Upgrade erforderlich.

[3] Erfordert den Download der HP Smart App. Informationen zu den Anforderungen für lokales Drucken finden Sie unter www.hp.com/go/mobileprinting. Einige Funktionen/Software-Komponenten sind nur in englischer Sprache verfügbar und unterscheiden sich je nachdem, ob es sich um Desktop- oder mobile Anwendungen handelt. Internetzugang ist erforderlich und muss separat erworben werden. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein HP Konto erforderlich. Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme ist in den App Stores verfügbar. Die Faxfunktionen dienen nur zum Senden von Faxnachrichten; möglicherweise ist ein zusätzlicher Kauf erforderlich. Weitere Informationen unter www.hpsmart.com/mobile-fax.

[6] Angaben zur Reichweite basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann jenach den gedruckten Bildern und anderen Faktoren deutlich abweichen. Details unter <http://www.hp.com/go/toneryield>.

Weitere Informationen unter <https://www.hp.com/uk>

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

