



# Acer X Serie

Acer X1129

Der Projektor für jede Anforderung



- Lichttechnologie: Lampe UHP Philips 203W
- Auflösung: SVGA (800 x 600 px)
- Helligkeit: 4.800 (Standard), 3.840 (ECO) ANSI Lumen
- Kontrast: 20.000:1
- Lebensdauer max. (Std.): 5.000 (Standard), 10.000 (eco), 15.000 (ExtremeEco) Stunden
- Herstellergarantie: 2 Jahre BringIn-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip





## Acer X1129

## SPEZIFIKATIONEN



### Bestellinformationen

|            |               |
|------------|---------------|
| Modell     | X1129         |
| Artikelnr. | MR.JXF11.001  |
| EAN        | 4711474104526 |

### Technische Spezifikationen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Projektionstechnologie          | DLP 3D Ready & HDMI 3D                                      |
| DLP Chip                        | 0,55" BrilliantColor™                                       |
| Version                         | DarkChip™ 3 DMD   |
| Auflösung                       | SVGA (800 x 600 px)   |
| Seitenverhältnis                | 4:3 (nativ) / 16:9 (unterstützt)                            |
| Kontrast                        | 20.000:1  |
| Farbdarstellung                 | 1,07 Milliarden Farben                                      |
| Helligkeit                      | 4.800 (Standard), 3.840 (ECO) ANSI Lumen                    |
| Fokus / Brennweite              | F = 2,56 ~ 2,68 / F = 22 ~ 24,1 mm                          |
| Projektionsgröße (Diagonale)    | 0,58 ~ 7,62 m   |
| Projektionsabstand              | 1,00 ~ 12,00 m  |
| Projektionsverhältnis           | 1,96 ~ 2,15:1   |
| Zoom / Digital-Zoom             | 1:1,1x / 2x   |
| Bildverschiebung (Offset)       | 120% %  |
| Horizontal- / Vertikalfrequenz  | 15 ~ 100 kHz / 24 ~ 120 Hz                                  |
| Projektions-Modi                | Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion |
| Lichttechnologie                | Lampe UHP Philips 203W                                      |
| Lebensdauer max. (Std.)         | 5.000 (Standard), 10.000 (eco), 15.000 (ExtremeEco) Stunden |
| Trapez-Korrektur (Keystone)     | +/- 40° (vertikal) manuell                                  |
| Lautsprecher                    | 1 x 3 Watt  |
| Gewicht / inkl. Verpackung (kg) | 2,40 kg / 3,10 kg   |
| Abmessungen / Verpackung (mm)   | 300 x 220 x 105 / 400 x 155 x 297                           |
| Stromverbrauch                  | 260 (Standard), 205 (eco), < 0,5 Watt (Standby)             |
| Geräuschentwicklung             | 34 (Standard), 29 (Eco) dBA                                 |
| Gleichmäßigkeit (%)             | 85 %  |
| Farbe                           | schwarz   |

### Eingänge

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| HDMI mit HDCP           | 2x HDMI (1.4a) |
| VGA analog D-Sub        | 1x             |
| Composite Video RCA     | 1x             |
| Audio in Klinke (3,5mm) | 1x             |

### Ausgänge

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| USB Typ A                            | 1x DC Out 5V |
| Audio out Klinke (3,5 mm)            | 1x           |
| D-Sub Out (für Monitor Loop Through) | 1x           |

### Netzwerk- und Kontrollschnittstellen

|       |    |
|-------|----|
| RS232 | 1x |
|-------|----|

### Mitgeliefertes Zubehör

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| PIN Sicherheitskarte           | 1x                |
| Netzkabel an IEC 320 C13       | 1x (Euro-Stecker) |
| VGA Kabel 15pol                | 1x (1,80 m)       |
| Linsenkappe                    | 1x                |
| Tasche                         | 1x                |
| Schnellstartanleitung gedruckt | 1x                |

### Optionales Zubehör

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ersatzlampe                      | 4710180735291 / UC.JSA11.001 / UC.JSA11.001 / 4710180735291 |
| Universelle Deckenhalterung kurz | 4713147892877 / MC.JLC11.002                                |
| Universelle Deckenhalterung lang | 4713147892884 / MC.JLC11.003                                |
| Acer CastMaster Buttons          | 4710180557206 / MC.40511.00N                                |
| Acer CastMaster Touch            | 4710180784336 / MC.40511.00Y                                |

### Garantie

|                    |   |
|--------------------|---|
| Herstellergarantie | 2 Jahre BringIn-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip |
|--------------------|---|

### Projektionsabstandsrechner

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Projektionsabstandsrechner | <a href="https://www.acer.com/ac/de/CH/content/acer-projection-calculator">https://www.acer.com/ac/de/CH/content/acer-projection-calculator</a> |
|----------------------------|---|



## Acer X1129

## PASSENDES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

### Installation



Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.

### Installation



Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.

### Acer CastMaster Präsentationssystem



Receiver mit Projektor & Transmitter mit Endgerät verbinden – und sofort präsentieren. Plug & Play, keine Software oder Internetverbindung notwendig und bis zu 4 Picture-in-Picture.

### Acer CastMaster Präsentationssystem



Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-1) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

### Acer CastMaster Präsentationssystem



Receiver mit Projektor & Transmitter mit Endgerät verbinden – und sofort präsentieren. Plug & Play, keine Software oder Internetverbindung notwendig und Host Kontrolle.

### Acer CastMaster Präsentationssystem



Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-2) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.

### Acer CastMaster Präsentationssystem



Erweitern Sie Ihr Acer CastMaster System (WPS-2) mit einem weiteren Transmitter, um von noch mehr Endgeräte kinderleicht zu präsentieren.



## Acer X1129

## ZUBEHÖR UND FUNKTIONEN

### Acer LumiSense

Die Acer LumiSense Technologie verwendet einen Umgebungslichtsensor, um die Helligkeit in der Projektionsumgebung zu erkennen und die Helligkeit sowie die Farbsättigung optimal daran anzupassen. Darüber hinaus analysiert Acer LumiSense auch das projizierte Bild und optimiert die Qualität des dargestellten Bildes dynamisch.



### AC Power On

Mit der AC Power On Funktion ist der Projektor in der Lage sich automatisch einzuschalten, sobald der Projektor mit Strom versorgt wird. Sie brauchen den Projektor nicht mehr separat einzuschalten, sondern können diesen, z.B. durch Einschalten des Stroms im Meetingraum, direkt starten.



### HDMI 3D

HDMI 3D: Der integrierte HDMI 1.4a-Standard ermöglicht die Übertragung von 3D-Content von geeigneten Wiedergabegeräten, wie beispielsweise 3D Blu-ray-Playern, 3D Set-Top-Boxen sowie 3D-Spielkonsolen, ohne dass ein zusätzlicher PC benötigt wird. So können mithilfe der Acer 3D-Shutter-Brille Bluray 3D Filme, und 3D TV-Sendungen im eigenen Wohnzimmer dargestellt werden.



### Original 24p Wiedergabe

Wahres Kino erleben mit 24 Bildern pro Sekunde gibt der Acer Projektor Blu-Ray Filme im original Kinoformat ruckelfrei wieder, wie es am Filmset gedreht wurde. Sehen Sie Filme mit 24p aus den Augen des Regisseurs.



### Acer ColorBoost 3D

Acer ColorBoost 3D: Acer ColorBoost 3D ist die innovative Kombination von einem ständig verbesserten Bildverarbeitungsalgorithmus, dem neuesten DLP-Chipsatz, einem optimierten Design des 6-Segment Farbrad sowie einer hochentwickelten Lichtsteuerungstechnologie. Dadurch sind Acer Projektoren in der Lage absolut naturgetreue Farben über den gesamten Lebenszyklus sowohl im 2D- als auch im 3D-Modus zu projizieren.



### Top Loading Lamp Design

Das Top-Loading Lamp Design bietet bei einer Überkopf-Deckeninstallation über die Oberseite des Gehäuses das einfache Austauschen der Lampe, ohne dass der Acer Projektor von der Halterung getrennt werden muss. Der Austausch ist vergleichbar mit dem Wechsel einer Energiesparlampe.



### Wall Color Compensation

Wall-Color Compensation: Beste Bildqualität ermöglicht die Wandfarbenkorrektur auf farbigen Projektionsflächen wie Tafeln und Tapeten. 5 optimierte Wandfarben lassen sich einfach und ohne weitere Einstellungen über das Menü für beste Bildqualität ausgleichen.



### Bluelight Shield

BluelightShield ermöglicht es Anwendern, den Blaulichtanteil zu senken, um die negativen Auswirkungen der Blaulichtwirkung zu mindern. Es gibt drei Filterstufen im Projektor, die für verschiedene Szenarien geeignet sind. Jede Stufe enthält auch einen dynamischen Mechanismus, der den Blaulichtpegel je nach Inhalt optimiert. BluelightShield kann bis zu 30% blaues Licht reduzieren und Ihre Augen schützen.



### Installationsmenü

Mit Hilfe des Installations-Menüs lässt sich der Acer Projektor ohne großen Zeitaufwand perfekt auf die zu projizierende Fläche ausrichten. Das Installations-Menü ist durch Drücken der Menütaste erreichbar, auch wenn keine Quelle an den Projektor angeschlossen ist.



### Acer Smart Format Technologie

Die Acer SmartFormat-Technologie unterstützt eine Vielzahl von Eingangssignalen, wodurch ein Umschalten am Notebook/PC, DVD Player und Receiver entfällt. Signale bis 1080p können Acer ColorBoost Projektoren mit HDMI® durch Acer SmartFormat-Technologie angenommen und komprimiert wiedergegeben werden. \*Modellabhängig



### Auto Shutdown

Die Auto Shutdown Funktion fährt den Acer Projektor automatisch herunter, wenn nach einer voreingestellten Zeit kein Eingangssignal empfangen wird. Diese Funktion ist über das Menü individuell einstellbar und hilft Strom und Lampenstunden zu sparen.



### PIN Sicherheit

Acer PIN Security bietet die Möglichkeit durch die Festlegung eines PINs den Acer Projektor vor unautorisierter Benutzung und Diebstahl zu schützen. Ein verlorener PIN kann nur durch den Acer Service nach Prüfung der Eigentumsverhältnisse zurückgesetzt werden.



### Acer Color Safe II

Acer ColorSafe II garantiert eine gleichbleibende, brillante und natürliche Farbprojektion über den gesamten Projektorlebenszeitraum. Dieses wird gewährleistet durch den Einsatz der DLP® Technologie sowie durch eine 5-jährige Garantie auf den DLP® Chip. Bei Projektoren ohne DLP® Technologie kommt es im Laufe der Zeit zu einer Abnahme der Farbbrillanz.

