Bild		
Modell	**E-Serie E340**	
Video und Audio	Bildsensor	1/2,8" CMOS-Sensoren
	Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 20 Bildern pro Sekunde
	Linse	f=2,8–8 mm, Max: F1,6
	Zoom	3-facher optischer Zoom
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 Fuß); LED: 10 Stück/850 nm (automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
	Bildrate	Hauptstream: 2fps – 20fps (Standard: 20fps)
		Substream: 4fps – 15fps (Standard: 10fps)
	Coderate	Hauptstream: 2048 Kbit/s – 5120 Kbit/s (Standard: 4096 Kbit/s)
		Substream: 64 Kbit/s – 512 Kbit/s (Standard: 256 Kbit/s)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strombedarf	Gleichstrom	5,0 V Gleichstrom⎓ 2A
Schnittstelle	Stromanschluss	Gleichstromanschluss
	Reset-Taste	JA
	Ethernet-Anschluss	Ein 10M/100Mbps; RJ45
	SD-Kartensteckplatz	Maximale Unterstützung. 512 GB microSD-Karte
	Audio-Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
W-lan	Drahtloser Standard	IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	Wireless-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Schwenken und Neigen	PT-Winkel (max.)	Schwenken: 355°, Neigen: 50°
	Voreingestellte Punkte	Unterstützt 1 Schutzposition und bis zu 64 voreingestellte Positionen
	Power-Off-Speicherfunktion	JA
	Automatisches Tracking	JA (Nur Pfanne)
Software	Browser unterstützt	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle und Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Benutzerzugriff	Max. 20 Benutzer (1 Administrator und 19 Benutzer); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- und 10 Nebenstreams)
Andere Eigenschaften	Smart Alarm	Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Haustiererkennung/Schreierkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsgesteuerte Aufnahme (Standard); Geplante Aufnahme, 24/7-Aufnahme
	Zeitraffer	JA
	Smart Home-Kompatibilität	Alexa, Google Assistant
	Datenschutzmodus	JA
Arbeitsumfeld	Betriebstemperatur	-10°C..+55°C
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % bis 85 %
Mechanisch	Dimension	Φ84x118mm
	Gewicht	275 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie https://support.reolink.com/hc/en-us/